

MODELOS

TL-7122.BSENS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED PARK de sobreponer.

APLICACIONES

Pasillos, corredores publicos, estacionamientos y hospitales

OBSERVACIONES

Material ligero pero muy resistentes, a prueba de chorro de agua y polvo.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: *N/A*

Material: *PC*

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: 1 225x74x69 mm

IP: 65

IK: 08

Peso: Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable:

Únicamente con sensor

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida:

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase I*

Tipo de lámpara:

JUFEI

Armónicas:

Corriente: 0.18 - 0.07 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 22 W

Temperatura de operación:

-20 °C a +40 °C

Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°

Flujo real:

3 000 K (3 080 lm) /

4 000 K (3 300 lm)


IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO



TL-7122.B

TEMPERATURA
DE COLOR




30 3 000 K
4 000 K

SENSOR

SENS
SENSDIM

SENSOR ON / OFF
SENSOR ATENUABLE

Para 4 000 K, el campo temperatura de color se queda vacío.



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/06/25

MODELOS


SE-7010 BIO-NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor Bi-NIVEL de presencia, atenuable 0-10 V de uso interior.

APLICACIONES

Corredores comerciales, pasillos, oficinas, residencial y hotelería




CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: *N/A*
 Material: *PC*
 Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *110x16.5x13 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso:



DATOS TÉCNICOS

Tensión de funcionamiento: *12 - 24 V DC*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Atenuación: *0-10 V*
 Sistema HF: *5.8 GHz*
 Consumo de energía: *≤0.2 W (reposo)*
 Rango de detección: *3 - 4 m (4 m instalación en techo)*
 Velocidad de detección: *0.5 m/s*
 Sensibilidad de detección: *25% / 50% / 75% / 100%*
 Tiempo de espera: *10 s / 60 s / 5 min / 15 min*
 Sensor de Luz diurna: *10 lux / 30 lux / 50 lux*
 Período de espera: *∞ / 1 min / 30 min / 60 min*
 Nivel de atenuación en espera: *0 / 10% / 30% / 50%*
 Altura de montaje: *4 m máx*
 Temperatura de operación: *-40 °C a +70 °C*
 IP: *20*



FORMACIÓN DE CÓDIGO

SE-7010




-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/06/25

MODELOS SE-7010 BIO-NIVEL


FUNCIÓN DE ATENUACIÓN



1. Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria.



3. Se pueden detectar el cuerpo, la cabeza y otros pequeños movimientos en el trabajo normal, y la luz está siempre encendida.



2. Cuando la luz ambiental es insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando detecta movimiento.




4. Cuando el sensor no detecta movimiento y señal de avance lento, la luz se apagará automáticamente después del tiempo de retraso.

Seleccionando la combinación en los switches DIP, los datos del sensor se pueden ajustar con precisión para cada aplicación específica.




Área de detección (Sensibilidad)

El área de detección se puede reducir seleccionando la combinación en los switches DIP para ajustar precisamente cada aplicación.




Configuración del tiempo de espera

El mapa se puede configurar en ON durante cualquier período de tiempo entre aproximadamente 10 segundos y un máximo de 15 minutos. Cualquier movimiento detectado antes de este lapso de tiempo reiniciará el cronómetro. Se recomienda seleccionar el tiempo más corto para ajustar la zona de detección y realizar la prueba de caminata. La ubicación del interruptor y el tiempo de espera de la tabla correspondiente son los siguientes




Configuración de control de luz

El umbral de respuesta de la lámpara elegido puede variar de forma infinita desde aprox. 10-50 lux, la ubicación del interruptor y el control de luz de la tabla correspondiente es la siguiente:





Configuración del nivel de luz en espera

El archivo correspondiente de ubicación del interruptor y nivel de espera es el siguiente:



Configuración del tiempo de espera

El archivo correspondiente de ubicación del interruptor y el tiempo de espera es el siguiente:



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/06/25